



VISIÓN ARGENTINA, MISIÓN DE CALIDAD

## EQUIPOS AUTONOMOS CON FAROS

**AFD7220** - 2 x 20W - Autonomía 1.5 hs. LAMPARA HALOGENA

**AFL7206** - 2 x 6W - Autonomía 4 hs. LAMPARA LED

### PUESTA EN MARCHA

1. Coloque el fusible del frente (Fusible de BATERIA: 5 A - 6 x 31 mm).
2. Conecte el cable con ficha a una LINEA NO INTERRUMPIBLE de 220 V - 50/60 Hz.
3. El led de LINEA encendido indica que la LINEA NO INTERRUMPIBLE está energizada.

**ATENCIÓN:** Asegúrese de que esta línea sea efectivamente **NO INTERRUMPIBLE**, y esté energizada en forma permanente las 24 hs.

4. Ante un corte de energía se encenderán los faros. En esa condición los pulsadores EMERGENCIA NO y SI permiten apagar y encender respectivamente los faros, en forma manual.
5. El pulsador de TEST corta la LINEA NO INTERRUMPIBLE mientras se mantiene pulsado, realizando un ensayo de corte de energía.

### CONTROL PERIODICO

**MENSUALMENTE:** Verifique el funcionamiento de la CENTRAL oprimiendo el pulsador de entrada (TEST), que simula un corte de energía.

**CADA 3 MESES:** CONTROL DE TIEMPO DE AUTONOMÍA: Verifique el tiempo de autonomía de las baterías, desconectando la ficha de alimentación hasta que los faros se apaguen. El tiempo de autonomía mínimo es de 1½ horas para el AFD7220 y de 4 horas para el AFL7206.

Una vez finalizado el ensayo conecte nuevamente la ficha de alimentación para recargar la batería y mantener el sistema en funcionamiento normal.

**NOTA :** ESTA CENTRAL ESTA EQUIPADA CON BATERIA HERMETICA EXENTA DE MANTENIMIENTO Y PRESTARA UN SERVICIO CONFIABLE POR LARGO TIEMPO MIENTRAS ESTE CONECTADA EN FORMA PERMANENTE A UNA LINEA NO INTERRUMPIBLE.

## INDUSTRIAS WAMCO S.A.

Cuenca 5121 C1419ABY Buenos Aires ARGENTINA  
Tel:+5411 - 4574-0505 Fax: +5411- 4574-5066  
e-mail: [ventas@wamco.com.ar](mailto:ventas@wamco.com.ar) <http://www.wamco.com.ar>

218.327.03

1/1



Sistema de Gestión de la Calidad Certificado IRAM-ISO 9001:2008